



TÉLÉCHARGEMENT DU FICHIER DE CONFIGURATION SUR LA CLÉ USB

► Étape 1

Insérez la clé USB dans le port USB du HDMI MODULATOR et appuyez sur le bouton MENU / OK.

► Étape 2

Appuyez deux fois (2 fois) sur le bouton ◀ jusqu'à

**save to usb
press key up**

apparaît à l'écran.

► Étape 3

Appuyez sur le bouton ▲ et

**save to usb
success!**

apparaît à l'écran.

► Étape 4

L'écran revient au mode d'affichage initial et le fichier «config» est sauvegardé sur la clé USB branchée sur le port USB du HDMI MODULATOR.



MODIFICATION DE LA CONFIGURATION

► Étape 1

Insérez la clé USB avec le fichier CONFIG pour l'édition sur un port USB d'un PC

► Étape 2

Ouvrez le fichier jedi_config.txt avec le programme Windows Wordpad

► Étape 3

Toutes les données entre les caractères > <

(par exemple, <Nom>**TV-1**<\Nom>) peut être édité et configuré, selon les exigences d'installation. Sélectionnez «enregistrer» après chaque modification

The screenshot shows the following configuration fields in the jedi_config.txt file:

- <constellation>2<\constellation>
- <channel>43<\channel>
- <FEC>4<\FEC>
- <FFT>1<\FFT>
- <GI>0<\GI>
- <Name>TV-1<\Name>
- <RF_Level>0<\RF_Level>
- <LCN>1<\LCN>
- <audio_bitrate>6<\audio_bitrate>
- <audio_farmat>0<\audio_farmat>
- <videopid>1002<\videopid>
- <audiopid>1001<\audiopid>
- <pmtpid>1003<\pmtpid>
- <serviceID>1000<\serviceID>
- <video_bitrate>18<\video_bitrate>
- <Netname>EDISION<\Netname>

Annotations from the image:

- Réglage du canal de sortie**: Points to the <channel>43<\channel> field.
- Canal Modification du nom (jusqu'à 12 caractères)**: Points to the <Name>TV-1<\Name> field.
- Lorsqu'il y a plus d'un [1] HDMI MODULATOR en ligne, les paramètres doivent être configurés selon ce tableau***: Points to the <videopid>1002<\videopid>, <audiopid>1001<\audiopid>, and <pmtpid>1003<\pmtpid> fields.

*** Important:** Toutes les valeurs de ces champs doivent être différentes et en aucun cas les mêmes. Exemple: 1001, 1002, 1003 etc., PAS: 1001, 1001, 1002, 1002 etc. Dans le cas où il y aurait plus d'un HDMI MODULATOR dans la même installation, chacun doit avoir des valeurs programmées différentes. Exemple: Modulateur No1: 1001, 1002 ... 1005 etc., Modulateur No2: 1006, 1007 ... 1009 etc.

TÉLÉCHARGEMENT DU FICHIER DE CONFIGURATION VERS LE MODULATEUR

► Étape 1

Retirez la fiche de l'alimentation secteur

► Étape 2

Connectez la clé USB au port USB du MODULATEUR HDMI et rebranchez l'alimentation secteur

► Étape 3

L'affichage montre

**cfg from usb
Yes (*) No ()**

Appuyez sur le bouton MENU / OK et

**cfg from usb
Loading...**

apparaît à l'écran



► Étape 4

Le redémarrage du HDMI MODULATOR démarre, avec le nouveau fichier de configuration, tel que défini par l'utilisateur