



### CONFIGURAR DESCARGA DE ARCHIVO A MEMORIA USB

#### ► Paso 1

Insertar la memoria USB en el puerto USB del HDMI Modulator y presionar el botón MENU / OK.

#### ► Paso 2

Presionar el botón ◀ dos veces (2) hasta que el

**save to usb  
press key up**

aparezca en la pantalla.



#### ► Paso 3

Presionar el botón ▲ y el

**save to usb  
success!**

aparece en la pantalla.



#### ► Paso 4

La pantalla vuelve al modo de visualización inicial y el archivo «config» se guarda en la memoria USB conectada al puerto USB del HDMI MODULATOR

## EDITAR CONFIGURACIÓN (CONFIG)

### ► Paso 1

Insertar la memoria USB con el archivo CONFIG para editar en un puerto USB de una PC

### ► Paso 2

Abrir el archivo **jedi\_config.txt** con el programa Wordpad de Windows

### ► Paso 3

Cualquier dato entre caracteres > <

(por ejemplo, <Name>**TV-1**<\Name> ) se puede editar y configurar, de acuerdo con los requisitos de instalación. Seleccionar «guardar» después de cada cambio,

The image shows a list of configuration fields from the `jedi_config.txt` file. Red boxes highlight specific fields, and red lines connect them to explanatory text boxes on the right.

- `<constellation>2<\constellation>`
- `<channel>43<\channel>` → **Ajuste del canal de salida**
- `<FEC>4<\FEC>`
- `<FFT>1<\FFT>`
- `<GI>0<\GI>`
- `<Name>TV-1<\Name>` → **Canal Edición de nombre (hasta 12 caracteres)**
- `<RF_Level>0<\RF_Level>`
- `<LCN>1<\LCN>`
- `<audio_bitrate>6<\audio_bitrate>`
- `<audio_farmat>0<\audio_farmat>`
- `<videopid>1002<\videopid>`
- `<audiopid>1001<\audiopid>`
- `<pmtpid>1003<\pmtpid>`
- `<serviceID>1000<\serviceID>`
- `<video_bitrate>18<\video_bitrate>`
- `<Netname>EDISION<\Netname>`

A larger text box on the right explains: **Cuando hay más de un [1] HDMI MODULADOR en línea, los parámetros deben configurarse de acuerdo con esta tabla\***

**\* Importante:** Todos los valores en estos campos deben ser diferentes y de ninguna manera iguales. Ejemplo: 1001, 1002, 1003, etc., NO: 1001, 1001, 1002, 1002, etc. En caso de que existan más de un HDMI MODULADOR en una misma instalación, cada uno debe tener diferentes valores programados. Ejemplo: Modulador No1: 1001, 1002 ... 1005 etc, Modulador No2: 1006, 1007 ... 1009 etc.

## CONFIGURAR CARGA DE ARCHIVO AL MODULADOR

### ► Paso 1

Retirar el enchufe de la fuente de alimentación principal

### ► Paso 2

Conectar la memoria USB al puerto USB del HDMI MODULADOR y vuelva a conectar la fuente de alimentación

### ► Paso 3

La pantalla muestra

**cfg from usb  
Yes (\*) No ( )**

Presionar el botón MENU / OK y

**cfg from usb  
Loading...**

aparece en la pantalla



### ► Paso 4

Se inicia el reinicio del HDMI MODULATOR, con el nuevo archivo de configuración, según lo establecido por el usuario