



SCARICARE IL FILE DI CONFIGURAZIONE SU USB STICK

► Passo 1

Inserire la chiavetta USB nella porta USB del HDMI MODULATOR e premere il pulsante MENU / OK.

► Passo 2

Premere il pulsante ◀ due volte (2 volte), finché

**save to usb
press key up**

appare sullo schermo.

► Passo 3

Premere il pulsante ▲ e

**save to usb
success!**

appare sullo schermo.

► Passo 4

Lo schermo ritorna alla modalità di visualizzazione iniziale e il file «config» viene salvato sulla chiavetta USB collegata alla porta USB del HDMI MODULATOR.



MODIFICA DELLA CONFIGURAZIONE

► Passo 1

Inserire la chiavetta USB con il file CONFIG per la modifica su una porta USB di un PC

► Passo 2

Aprire il file jedi_config.txt con il programma Windows Wordpad

► Passo 3

Tutti i dati tra i caratteri > <

(es. <Name> **TV-1** <\ Name>) può essere modificato e configurato, secondo ai requisiti di installazione. Seleziona «save» (salvare) dopo ogni modifica.

<constellation>2<\constellation>

<channel>43<\channel>

<FEC>4<\FEC>

<FFT>1<\FFT>

<GI>0<\GI>

<Name>TV-1<\Name>

<RF_Level>0<\RF_Level>

<LCN>1<\LCN>

<audio_bitrate>6<\audio_bitrate>

<audio_farmat>0<\audio_farmat>

<videopid>1002<\videopid>

<audiopid>1001<\audiopid>

<pmtpid>1003<\pmtpid>

<serviceID>1000<\serviceID>

<video_bitrate>18<\video_bitrate>

<Netname>EDISION<\Netname>

Regolazione del
canale di uscita

Canale
Modifica del nome
(fino a 12 caratteri)

Quando è presente
più di un [1] HDMI
MODULATOR in
linea, i parametri
devono essere
configurati in base
a questa tabella*

*** Importante:** Tutti i valori in questi campi devono essere diversi e in NESSUN modo uguali. Esempio: 1001, 1002, 1003 ecc., NO: 1001, 1001, 1002, 1002 ecc. Nel caso in cui ci siano più HDMI MODULATOR nella stessa installazione, ognuno deve avere valori programmati diversi. Esempio: Modulatore No1: 1001, 1002 ... 1005 ecc., Modulatore No2: 1006, 1007 ... 1009 ecc.

CARICAMENTO DEL FILE DI CONFIGURAZIONE NEL MODULATORE

► Passo 1

Rimuovere la spina dall'alimentazione di rete

► Passo 2

Collegare la chiavetta USB alla porta USB del HDMI MODULATOR e ricollegare l'alimentazione di rete

► Passo 3

Il display mostra

**cfg from usb
Yes (*) No ()**

Premere il pulsante MENU / OK e

**cfg from usb
Loading...**

appare sullo schermo.



► Passo 4

Il riavvio del HDMI MODULATOR inizia, con il nuovo file di configurazione, come impostato dall'utente