



#### ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ CONFIG ΣΕ USB STICK

##### ► Βήμα 1ο

Τοποθετούμε την μονάδα usb stick στην είσοδο που υπάρχει στο HDMI MODULATOR και πατάμε το πλήκτρο MENU/OK

##### ► Βήμα 2ο

Πατάμε 2 φορές το πλήκτρο ◀ μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλογή

**save to usb  
press key up**



##### ► Βήμα 3ο

Πατάμε το πλήκτρο ▲ και στην οθόνη εμφανίζεται

**save to usb  
success!**



##### ► Βήμα 4ο

Πηγαίνει στην αρχική οθόνη και το αρχείο config έχει αποθηκευτεί στην μονάδα usb stick που έχουμε τοποθετήσει στο HDMI MODULATOR

## ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ CONFIG

### ► Βήμα 1ο

Τοποθετούμε το usb stick με το αρχείο config σε έναν υπολογιστή για να το επεξεργαστούμε

### ► Βήμα 2ο

Βρίσκουμε το αρχείο **jedi\_config.txt** και το επεξεργαζόμαστε με το πρόγραμμα wordpad

### ► Βήμα 3ο

Επεξεργαζόμαστε οτιδήποτε βρίσκεται ανάμεσα από > <

**π.χ.** <Name>**TV-1**<\Name> σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης και επιλέγουμε αποθήκευση μετά από κάθε αλλαγή

<constellation>2<\constellation>

<channel>43<\channel>

<FEC>4<\FEC>

<FFT>1<\FFT>

<GI>0<\GI>

<Name>TV-1<\Name>

<RF\_Level>0<\RF\_Level>

<LCN>1<\LCN>

<audio\_bitrate>6<\audio\_bitrate>

<audio\_farmat>0<\audio\_farmat>

<videopid>1002<\videopid>

<audiopid>1001<\audiopid>

<pmtpid>1003<\pmtpid>

<serviceID>1000<\serviceID>

<video\_bitrate>18<\video\_bitrate>

<Netname>EDISION<\Netname>

Ρυθμίζουμε  
το κανάλι εξόδου

Ρυθμίζουμε  
το όνομα του καναλιού  
(μέχρι 12 χαρακτήρες)

Όταν έχουμε  
πάνω από  
1 Modulator στη  
σειρά πρέπει να  
παραμετροποιήσουμε  
τις συγκεκριμένες  
ρυθμίσεις \*

**\* Προσοχή:** Όλες οι αναγραφόμενες τιμές θα πρέπει να είναι διαφορετικές και σε καμία περίπτωση κοινές. Π.Χ. 1001, 1002, 1003 κτλ. και όχι 1001, 1001, 1002, 1002 κτλ. Επίσης σε περίπτωση που στην εγκατάστασή μας υπάρχουν και επιπλέον συσκευές, οι τιμές δεν θα πρέπει να είναι ίδιες στο σύνολο των συσκευών Π.Χ. Modulator No1: 1001, 1002 - 1005 κτλ, Modulator No2: 1006, 1007 - 1009 κτλ.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ CONFIG ΣΕ MODULATOR

### ► Βήμα 1ο

Αποσυνδέουμε το HDMI MODULATOR από την παροχή ρεύματος

### ► Βήμα 2ο

Συνδέουμε το usb stick και μετά την παροχή ρεύματος

### ► Βήμα 3ο

Στην οθόνη εμφανίζεται

**cfg from usb  
Yes (\*) No ( )**

Πατάμε το πλήκτρο MENU/OK

και στην οθόνη εμφανίζεται

**cfg from usb  
Loading...**

### ► Βήμα 4ο

Κάνει επανεκκίνηση το HDMI MODULATOR

και ξεκινάει πλέον με το νέο config έτσι όπως έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις

