



DATEIEXPORT CONFIG AUF USB - STICK

► Schritt 1

Stecken Sie ein USB-Stick in den USB-Eingang des Modulators und drücken Sie die MENÜ/OK – Taste.

► Schritt 2

Drücken Sie 2-mal die Taste ◀ und auf dem Bildschirm erscheint die folgende Auswahl:

**save to usb
press key up**



► Schritt 3

Drücken Sie die Taste ▲ und auf dem Bildschirm erscheint:

**save to usb
success!**



► Schritt 4

Die Config- Datei wurde auf dem USB-Stick gespeichert.

BEARBEITEN CONFIG

► Schritt 1

Stecken Sie ein USB-Stick mit der Config - Datei in einen Computer für die Bearbeitung.

► Schritt 2

Finden Sie die Datei **jedi_config.txt** und bearbeiten Sie sie mit dem Wordpad Programm.

► Schritt 3

Bearbeiten Sie alles was sich zwischen > < befindet

z.B. <Name>TV-1<\Name> gemäß den Anforderungen der einzelnen Anlagen und wählen Sie „Speichern“ nach jeder Änderung.

<constellation>2<\constellation>

<channel>43<\channel>

<FEC>4<\FEC>

<FFT>1<\FFT>

<GI>0<\GI>

<Name>TV-1<\Name>

<RF_Level>0<\RF_Level>

<LCN>1<\LCN>

<audio_bitrate>6<\audio_bitrate>

<audio_farmat>0<\audio_farmat>

<videopid>1002<\videopid>

<audiopid>1001<\audiopid>

<pmtpid>1003<\pmtpid>

<serviceID>1000<\serviceID>

<video_bitrate>18<\video_bitrate>

<Netname>EDISION<\Netname>

**Bearbeiten des
Ausgabekanals**

**Bearbeiten des
Kanalnamens**
(bis zu 12 Buchstaben)

**Wenn mehr als ein
Modulator in Reihe
installiert wird,
müssen folgende
Einstellungen
angepasst
werden. ***

*** Vorsicht:** Alle angegebenen Preise sollten verschieden sein, und keineswegs gleich.

z.B. 1001, 1002, 1003 usw. und nicht 1001, 1001, 1002, 1002 usw. Im Fall, dass bei der Installation mehrere Geräte vorhanden sind, sollten die Preise nicht die gleichen für alle sein. z.B Modulator No1: 1001, 1002 – 1005 usw, Modulator No2: 1006, 1007 – 1009 usw.

EINFÜHRUNG DER CONFIG - DATEI IN MODULATOR

► Schritt 1

Schalten Sie die Stromversorgung des HDMI MODULATORS ab.

► Schritt 2

Stecken Sie ein USB-Stick in den Modulator und anschließend verbinden Sie die Stromversorgung.

► Schritt 3

Auf dem Bildschirm erscheint

**cfg from usb
Yes (*) No ()**



Drücken Sie die MENU/OK – Taste und auf dem Bildschirm erscheint

**cfg from usb
Loading...**



► Schritt 4

Starten Sie den HDMI MODULATOR erneut. Beim Neustart beginnt der Modulator mit der neuen Config - Datei, so wie Sie die Einstellungen bearbeitet haben.