

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Smartvest

Art.-Nr. FUBE35000A



- Παρελκόμενο του συστήματος SmartVest για λειτουργία χωρίς την χρήση Smartphone, Tablet, PC
- Άμεση λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού και χωρίς να απαιτείται κωδικός PIN
- Κουμπιά για τον οπλισμό και τον αφοπλισμό του SmartVest
- Συναγερμός πανικού που μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού
- Εξατομικευμένη ρύθμιση των κουμπιών για την ταυτόχρονη αυτόματη ενεργοποίηση πρόσθετων εξαρτημάτων (κάμερες, σειρήνες, κ.λπ.)
- Οπτική ένδειξη μέσω μπλε λυχνίας LED
- Αποστολή ειδοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας στον πίνακα ελέγχου του συναγερμού SmartVest
- Μικρό, φορητό και εύκολο στη χρήση

Επιπρόσθετα της επιλογής για χρήση μέσω smartphone και tablet, το Ασύρματο Τηλεχειριστήριο SmartVest σας προσφέρει ακόμη μια απλουστευμένη και εύχρηστη επιλογή λειτουργίας - με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να απαιτείται κωδικός PIN. Με την επιλογή αυτή, μπορείτε να οπλίζετε και να αφοπλίζετε το SmartVest ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να πυροδοτείτε ένα συναγερμό πανικού με το πάτημα ενός κουμπιού. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, τα κουμπιά μπορούν επίσης να ρυθμιστούν έτσι ώστε με το πάτημά τους να ενεργοποιούνται συγκεκριμένες κάμερες ή η σειρήνα. Με τον τρόπο αυτό, το Ασύρματο Τηλεχειριστήριο SmartVest προσφέρει, βασικές επιλογές ελέγχου σε μια μικρών διαστάσεων και εύχρηστη συσκευή που διασφαλίζει απλότητα και ευκολία κατά τη χρήση.

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Smartvest

Art.-Nr. FUBE35000A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος μπαταρίας	1xCR2032
Πιστοποιήσεις	CE
Φωτεινή ένδειξη	LED
Υψος	60mm
Υλικό περιβλήματος	ABS
Μήκος	14mm
Χρώμα φωτεινής ένδειξης	μπλε
Μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας	2A
Μέγιστη επιτρεπόμενη υγρασία χώρου λειτουργίας	80%
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας	40°C
Μέγιστη εμβέλεια λήψης (κτίριο)	έως 30 μέτρα
Μέγιστη εμβέλεια λήψης (σε εξωτερικούς χώρους)	έως 100 μέτρα

Μέγιστη εμβέλεια αποστολής (κτίριο)	έως 30 μέτρα
Μέγιστη εμβέλεια αποστολής (σε εξωτερικούς χώρους)	έως 100 μέτρα
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας	0°C
Διαμόρφωση	FSK
Καθαρό βάρος	0,022kg
Κατανάλωση ισχύος	15mA
Κατανάλωση ισχύος κατά την αναμονή	0,005mA
Ραδιοσυχνότητα	868MHz
Παρακολούθηση για την προστασία από παραβίαση (tamper)	Όχι
Πλάτος	30mm